

DC 609

autonomní požární detektor kouře se sirénou.

detektor s pokrytím hlídaného prostoru až 20m² plochy. V případě, že plocha je větší, instalujte více požárních detektorů. LED signalizace stavu, součástí detektoru je i vestavěná sirénka pro vyhlášení poplachu v případě signalizace kouře a požáru. Detektor kouře doporučujeme instalovat všude tam, kde hrozí riziko vzniku požáru. Pracuje samostatně bez spolupráce se zabezpečovacím systémem. Autonomní opticko-kouřový požární detektor s vlastní napájecí baterií, vestavěnou sirénou a LED signalizací. Optická detekce kouře je založena na principu vniknutí kouře do vyhodnocovací komůrky, která je prosvětlována IR diodou. Na přítomnost kouře reaguje detektor svitem LED diody a aktivací sirény.

Podrobné technické informace:

Napájení 9V baterie

spotřeba 0,01mA, max. spotřeba při poplachu 35mA max. 60 sekund

teplotní hranice 57°C (135°F)

citlivost: 2,06%/ft ±1,3

pracovní teplota -10°C až +50°C

siréna 85dB/3m

pracovní vlhkost max. 95% RH

rozměry: 128mm x 38mm

Detektor odpovídá normě ČSN EN 14 604.

Plané poplachy může způsobit prašné prostředí, vysoká nebo nízká teplota, vlhkost, špatná baterie a podobně. Zařízení není vhodné do extrémně prašných prostor nebo prostor s prudkými výkyvy teplot.

DC 609

autonomní požární detektor kouře se sirénou.

detektor s pokrytím hlídaného prostoru až 20m² plochy. V případě, že plocha je větší, instalujte více požárních detektorů. LED signalizace stavu, součástí detektoru je i vestavěná sirénka pro vyhlášení poplachu v případě signalizace kouře a požáru. Detektor kouře doporučujeme instalovat všude tam, kde hrozí riziko vzniku požáru. Pracuje samostatně bez spolupráce se zabezpečovacím systémem. Autonomní opticko-kouřový požární detektor s vlastní napájecí baterií, vestavěnou sirénou a LED signalizací. Optická detekce kouře je založena na principu vniknutí kouře do vyhodnocovací komůrky, která je prosvětlována IR diodou. Na přítomnost kouře reaguje detektor svitem LED diody a aktivací sirény.

Podrobné technické informace:

Napájení 9V baterie

spotřeba 0,01mA, max. spotřeba při poplachu 35mA max. 60 sekund

teplotní hranice 57°C (135°F)

citlivost: 2,06%/ft ±1,3

pracovní teplota -10°C až +50°C

siréna 85dB/3m

pracovní vlhkost max. 95% RH

rozměry: 128mm x 38mm

Detektor odpovídá normě ČSN EN 14 604.

Plané poplachy může způsobit prašné prostředí, vysoká nebo nízká teplota, vlhkost, špatná baterie a podobně. Zařízení není vhodné do extrémně prašných prostor nebo prostor s prudkými výkyvy teplot.

DC609

autonomní požární detektor kouře se sirénou.

detektor s pokrytím hlídaného prostoru až 20m² plochy. V případě, že plocha je větší, instalujte více požárních detektorů. LED signalizace stavu, součástí detektoru je i vestavěná sirénka pro vyhlášení poplachu v případě signalizace kouře a požáru. Detektor kouře doporučujeme instalovat všude tam, kde hrozí riziko vzniku požáru. Pracuje samostatně bez spolupráce se zabezpečovacím systémem. Autonomní opticko-kouřový požární detektor s vlastní napájecí baterií, vestavěnou sirénou a LED signalizací. Optická detekce kouře je založena na principu vniknutí kouře do vyhodnocovací komůrky, která je prosvětlována IR diodou. Na přítomnost kouře reaguje detektor svitem LED diody a aktivací sirény.

Podrobné technické informace:

Napájení 9V baterie

spotřeba 0,01mA, max. spotřeba při poplachu 35mA max. 60 sekund

teplotní hranice 57°C (135°F)

citlivost: 2,06%/ft ±1,3

pracovní teplota -10°C až +50°C

siréna 85dB/3m

pracovní vlhkost max. 95% RH

rozměry: 128mm x 38mm

Detektor odpovídá normě ČSN EN 14 604.

Plané poplachy může způsobit prašné prostředí, vysoká nebo nízká teplota, vlhkost, špatná baterie a podobně. Zařízení není vhodné do extrémně prašných prostor nebo prostor s prudkými výkyvy teplot.