# LED reflektor 30W PIR 6254BLR4

## Pokyny k bezpečnému používání

Před zahájením používání zařízení se pečlivě seznamte s tímto návodem k obsluze a uschovejte ji pro budoucí potřebu. Samostatné opravy a úpravy způsobují ztrátu záruky. Výrobce nenese odpovědnost za poškození vzniklá v důsledku nesprávné montáže nebo provozu zařízení. **Montáž zařízení by měla provést zkušená osoba obeznámená s příslušnými předpisy týkajícími se elektrických instalací platnými v dané zemi, nebo elektrikář.**

Vzhledem k tomu, že technické údaje podléhají neustálým úpravám, si výrobce vyhrazuje právo provádět změny charakteristiky výrobku a zavádět jiná konstrukční řešení, která nezhoršují parametry a hodnoty použitých materiálů. Další informace a technická podpora k produktu jsou dostupné na www.adviti.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nenese odpovědnost za následky vyplývající z nedodržení doporučení této instrukce. Společnost si vyhrazuje právo měnit instrukci. Aktuální verzi lze stáhnout na support.adviti.pl. Veškerá práva k překladu/ výkladu a autorská práva k této instrukci jsou vyhrazena.

1. Veškeré činnosti provádějte při odpojeném napájení.
E. Neponořujte zařízení do vody ani jiných kapalin.
3. Nezakrývejte zařízení během provozu.
4. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen jeho kryt.
5. Zařízení neotevírejte a neopravujte na vlastní pěst.
D. Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením.
7. Výrobek je nerozebíratelný. V případě poškození světelného zdroje nelze svítidlo opravit.
8. Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy F.
9. Nedívejte se přímo do LED diod z malé vzdálenosti.
1 . Prasklý nebo poškozený difuzor, stínítko či ochranné sklo ihned vyměňte.
11. Minimální vzdálenost, ve které se svítidlo smí nacházet od osvětlovaných míst a předmětů (r m).
1E. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
13. Není kompatibilní se stmívači.
14. Výrobek vyhovuje požadavkům CE.

L5. Třída ochrany I.

L6. Výrobek je určen pro vnitřní i venkovní použití.

L7. Každá domácnost je uživatelem elektrického a elektronického zařízení, a tím pádem potenciálním původcem nebezpečného odpadu pro lidi a životní prostředí, a to z důvodu přítomnosti nebezpečných látek, směsí a součástí v zařízení. Na druhé straně je použité zařízení cenným materiálem, z něhož lze získat suroviny, jako je měď, cín, sklo, železo a další. Symbol přeškrtnuté popelnice na zařízení, obalu nebo přiložených dokumentech znamená, že výrobek nesmí být vyhazován spolu s ostatním odpadem. Označení zároveň znamená, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005.

Povinností uživatele je odevzdat použité zařízení na určené sběrné místo za účelem jeho řádného zpracování. Informace o dostupném systému sběru použitých elektrických zařízení najdete v prodejně elektrických zařízení nebo na obecním/městském úřadě. Správné nakládání s použitým zařízením předchází negativním důsledkům pro přírodní prostředí a lidské zdraví!

## Důležité informace před montáží

Při výběru místa montáže vezměte v úvahu následující kritéria:

- montáž zařízení by měl provést zkušený elektrikář,
- neinstalujte svítidlo na nerovné povrchy,
- senzor by neměl směřovat na osvětlené jasné objekty (např. bílé) ani na objekty, které jsou zdrojem tepla, protože mohou negativně ovlivnit činnost senzoru,
- neinstalujte v blízkosti silných zdrojů elektromagnetického rušení,
- neinstalujte naproti silně odrážejícím povrchům, např. lustrům, oknům apod.,
- neumisťujte svítidlo v blízkosti objektů, které může pohnout silný vítr (stromy, keře, markýzy apod.),
- ujistěte se, že přívodní vodiče mají odpovídající proudovou ochranu v podobě vhodných jističů nebo jiných zařízení, která odpojí napájení v případě přetížení,
- znečištění optiky senzoru způsobuje zmenšení dosahu a citlivosti detekce pohybu,
- neprovádějte samostatné opravy, myslete na svou bezpečnost.

## Určení / použití

Svítidlo je určeno pro použití v domácnostech i obecně, a to jak uvnitř (garáže, haly), tak venku (osvětlení parkovišť, zahrad, pozemků, fasád, reklam apod.). Jako světelný zdroj jsou použity LED diody SMD 2835. Vestavěný PIR senzor pohybu reaguje v okamžiku, kdy se objeví pohyb, a umožňuje nastavit dobu svícení na nezbytné minimum.

# Instalace

1. Vypněte hlavní napájení. (obr. 1)
2. Připravte nářadí potřebné k instalaci. (obr. 2)
3. Sejměte kryt odšroubováním 4 šroubů. (obr. 3)
4. Připevněte základnu svítidla k podkladu.
5. Protáhněte vodič průchodkou v krytu.
6. Připojte fázový vodič k hnědému vodiči (L), nulový vodič k modrému vodiči (N) a ochranný vodič ke žlutozelenému vodiči (PE). (obr. 4)
7. Nasaďte kryt a zapněte napájení. (obr. 6)

**DŮLEŽITÉ:** Pro dosažení optimální detekce je třeba zvolit montážní výšku svítidla 1,8 až 2,5 m. Senzor navíc nesmí být trvale vystaven slunečním paprskům. Před zahájením instalace zohledněte, že detekce pohybu je účinnější, pokud se pohyb odehrává napříč detekčním polem, nikoli přímo směrem k senzoru.