

EBR 2011 Bluetooth Uživatelský manuál

Specifikace a vzhled zařízení



Kapacita: 50 uživatelů

Napájecí napětí: AC/DC 12c 24V

Dosah přijímače: 30m bez překážek **Kompatibilita:**
Android 4.4 + IOS8 & Above

Instrukce zapojení



Terminal 1 = Nepoužívá se

Terminal 2 = Nepoužívá se

Terminal 3 = V+

Terminal 4 = GND

Terminal 5 = COM

Terminal 6 = OPEN

Terminal 7 = STOP

Terminal 8 = CLOSE

Párování s mobilním telefonem

1. Pokud je pohon garážových vrat/brány připojen k zařízení za použití tří vodičů (OPEN, STOP a CLOSE) – stáhněte a nainstalujte do mobilního telefonu aplikaci pod názvem “BLE Door 1” (Pomocí Google Play u Android telefonů nebo AppStore u iOS telefonů)
2. Pokud je pohon garážových vrat/brány připojen k zařízení za použití dvou vodičů (COM a CLOSE) – stáhněte si a nainstalujte aplikaci pod názvem “BLE Door 4” (Pomocí Google Play u Android telefonů nebo AppStore u iOS telefonů)
3. Ujistěte se, že je přijímač správně připojen k vaší garáži / bráně, a také zkontrolujte, zda je v telefonu zapnutá funkce Bluetooth
4. Postavte se do 2 metrů od svého nového přijímače EBR2011
5. Otevřete aplikaci „BLE Door 1“ nebo „BLE Door 4“ a poté stiskněte a uvolněte tlačítko „Learn“ v aplikaci
6. Stiskněte a uvolněte tlačítko „Learn“ na přijímači Bluetooth - LED na přijímači se rozsvítí, pokud bylo párování úspěšné, a ikony v aplikaci telefonu změny barvy ze šedé na modrou (BARVY IKON SE MOHOU LIŠIT DLE AKTUÁLNÍ VERZE APLIKACE)
7. Váš telefon byl nyní spárován se zařízením EBR2011. Opakujte postup od kroku 1 nebo 2 (v závislosti na nastavení zařízení) pro další telefony (maximálně 50)

Poznámka:

- Pouze jeden telefon může mít otevřenou aplikaci BLE Door 1 nebo BLE Door 4 a současně ovládat zařízení
- Pokud jsou ikony v kterékoli aplikaci „šedé“, znamená to, že telefon není v dosahu zařízení. Jakmile ikony změny barvu na „modrou“, je telefon v dosahu
- Chcete-li odebrat telefon z paměti přijímače, jednoduše stiskněte a podržte ikonu garáže / brány v aplikaci po dobu 6 sekund, dokud se neobjeví potvrzovací pole, a poté stiskněte „ok“