

Hodiny JH828

Uživatelský manuál

Nastavení času:

Stiskněte tlačítko **SET**, pozice **ROKU**(pozn. pouze poslední dvě číslice roku) začne blikat, stiskem **UP/DOWN** měníte hodnoty

Poté stiskněte tlačítko **SET**, pozice **MĚSÍCE** začne blikat, stiskem **UP/DOWN** měníte hodnoty

Poté stiskněte tlačítko **SET**, pozice **DATUM** začne blikat, stiskem **UP/DOWN** měníte hodnoty

Poté stiskněte tlačítko **SET**, pozice **HODINY** začne blikat, stiskem **UP/DOWN** měníte hodnoty

Poté stiskněte tlačítko **SET**, pozice **MINUTY** začne blikat, stiskem **UP/DOWN** měníte hodnoty

Stiskněte **EXIT** pro ukončení.

Nastavení režimu 12/24 hodin:

Stiskněte klávesu **UP** po dobu 3 sekund a tím se přepne režim z 12 na 24 nebo opačně. Když je zvolen 12h režim svítí na displeji **AM/PM**.

Nastavení budíků:

Stiskem tlačítka **DOWN** se rozsvítí **AL-01** (alarm 1) a okamžitě na to začne blikat hodnota **HODINY** tlačítka **UP/DOWN** měníte hodnoty.

Stiskněte tlačítko **SET** rozbliká se hodnota **MINUTY** tlačítka **UP/DOWN** měníte hodnoty

Stiskněte tlačítko **SET** rozbliká se prázdné pole. Opakovaným stiskem tlačítka **UP** aktivujete nebo **Alarm** deaktivujete

Dalším stiskem tlačítka **SET** přepnete na hodnotu **N** ta slouží pro nastavení intervalu "přispání/snooze".

Stiskem tlačítka **SET** přepnete na hodnotu **C** nastavení cyklů.

Stiskem tlačítka **SET** se přepnete na **AL-02** nastavení druhého alarmu. Opakujte kroky výše, nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro ukončení.

Zrušení budíku:

Je-li nějaký alarm nastavený, svítí symbol budíku na levé straně. Stiskněte tlačítko **DOWN** dokud se Vám nezobrazí alarm, který je aktivní, pomocí dvěma stisky tlačítka **SET** se přepnete do pole **ON** a tlačítkem **UP/DOWN** změňte hodnotu na -- a to znamená, že je vypnutý. Nyní stačí stisknout tlačítko **EXIT**. Pokud budík stále svítí, je pravděpodobně nastaveno více alarmů. Tehdy je nutné se pomocí tlačítek **DOWN** a **SET** proklikat na ostatní alarmy a opet v poli **ON** funkci budíku vypnout.