

# Návod na GSM odposlech N9

## 1. Zprovoznění přístroje

- Otevřete zadní kryt a do přístroje vložte SIM kartu s vypnutým PIN kódem (postup vypnutí PIN kódu naleznete v návodu na svůj telefon), led dioda několikrát zabliká a jakmile zhasne, je odposlech připraven k použití.
- Nyní stačí zavolat na číslo SIM karty umístěné v odposlechu a po několika sekundách uslyšíte ve svém mobilu okolí odposlechu cca do vzdálenosti 10m.

## 2. Nastavení ovládacího čísla

- Z telefonu, jehož číslo chcete nastavit jako číslo, na které bude odposlech volat v případě hluku v jeho okolí, vytočte číslo SIM karty v odposlechu. Jakmile bude hovor spojen, přerušte spojení. Přístroj automaticky nastaví Vaše číslo jako ovládací, tzn. číslo, na které bude odposlech volat v případě, že hladina hluku okolí odposlechu překročí 45db v okruhu 4m.

## 3. Aktivace/deaktivace zpětného volání

- Výše uvedené zpětné volání aktivujete také zasláním SMS ve tvaru 1111. Volání deaktivujete zasláním SMS ve tvaru 0000.

## 4. Operační frekvence přístroje

- 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz

## 5. Doba pohotovostního režimu

- Při aktivovaném zpětném volání 3-4 dny
- Při vypnutém zpětném volání až 10 dní

## 6. Důležitá upozornění

- Je-li baterie vybita, začne se nabíjet min. 3 min. poté, co je pomocí dodávaného USB kabelu a adaptéru přístroj zapojen do sítě.
- Pro optimální naformátování baterie nechte nový přístroj nabíjet po dobu 8h, a poté ho nechte úplně vybit. Tyto cykly opakujte 3x. Následně stačí pro nabití ponechat přístroj v nabíječce po dobu 3h.
- Pro nabíjení používejte dodávaný adaptér, případně adaptér s parametry +- 5V, 300-500mA
- Mějte na paměti, že síla mobilního signálu v místě instalace výrazně ovlivňuje kvalitu odposlechu.
- Pokud se nemůžete na přístroj dovolat, vyjměte a znovu instalujte SIM kartu, případně přístroj znovu nabijte.
- V případě, že nefunguje zpětné volání (po provedení jeho aktivace dle návodu), vyjměte a opět nainstalujte SIM kartu

